

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Зарядное устройство SmartRCR123

www.robiton.ru

СОВЕТЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С Li-ion БАТАРЕЯМИ

- Перед первым использованием аккумуляторные батареи необходимо зарядить. Для того чтобы батарея вышла на свою номинальную емкость, ее необходимо несколько раз последовательно разрядить и зарядить.
- Если вы не используете устройство (например, фонарь) в течение продолжительного времени, извлеките аккумулятор.
- Li-ion батареи необходимо хранить разряженными.
 Рекомендуется заряжать и разряжать аккумуляторную батарею каждые 6 месяцев.
- Аккумуляторные батареи являются расходным материалом и подлежат замене при существенном уменьшении емкости.
- В процессе заряда батареи могут нагреваться. Это допустимо и не является техническим дефектом.
- Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействия пониженных или повышенных температур, ударам, физическому воздействию, влажности, грязи, пыли. Не закорачивайте, не паяйте, не разбирайте, не бросайте в огонь.
- Храните аккумуляторы в недоступном для детей месте.

Спасибо за покупку зарядного устройства ROBITON!

ОПИСАНИЕ

ROBITON SmartRCR123 - быстрое, полностью автоматическое зарядное устройство, специально разработанное для заряда литий-ионных аккумуляторов размера 16340 (RCR123A) с напряжением 3,0B. Это зарядное устройство с микропроцессорной обработкой и двумя независимыми каналами заряда, заряжает 1 или 2 аккумулятора одновременно. Используя наиболее эффективный метод заряда, сочетающий фазу заряда постоянным током, сменяемую фазой заряда с постоянным напряжением, устройство абсолютно безопасно заряжает Li-ion аккумуляторы, зашитной платой, так и как оснащенные незащищенные аккумуляторы. Благодаря функциям защиты от переполюсовки и короткого замыкания, препятствует повреждению как зарядного устройства. так и самих аккумуляторов.

Устройство простое и удобное в использовании, так как процесс заряда отключается автоматически. Работает от сети 100-240В и автомобильного прикуривателя 12В. поставляются в комплекте.

ОСОБЕННОСТИ

- Заряжает защищенные и незащищенные Li-ion аккумуляторы размера 16340 (RCR123A) с напряжением 3B
- Уникальный микропроцессорный контроль и наблюдение за процессом заряда
- Безопасный двухфазный метод заряда «постоянный ток-постоянное напряжение»
- Быстрый заряд с автоматическим отключением
- Защита от переполюсовки, перезаряда и короткого замыкания

- 2 независимых канала заряда позволяют заряжать 1 или 2 аккумулятора одновременно
- Отдельные светодиоды на каждый слот, показывающие состояние заряжаемых аккумуляторов
- Возможно использование по всему миру (100-240В)
- Возможно использование в автомобиле

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Показания светодиодов

Подключение к сети	Зеленый
Процесс заряда	Красный
Полный заряд	Зеленый
Ошибка: короткое замыкание / переполюсовка	Не горит

Внимательно прочтите инструкцию перед началом работы!

- 1. Подключите зарядное устройство к сети. Устройство сразу же готово к работе, светодиоды горят зеленым светом.
- Установите 1 или 2 Li-ion аккумулятора 3,0В размера RCR123A в зарядное устройство в соответствии с указаниями на коргусе устройства.. Убедитесь, что контакты батареи совпадают с контактными выводами устройства.
- 3. Если батарея подсоединена правильно, сразу начнется процесс заряда, загорится красный светодиод. 4. Когда аккумуляторная батарея полностью зарядится, соответствующий светодиод загорится зеленым светом. Аккумулятор готов к работе, но может оставаться подключенным к устройству неограниченное время.
- 5. Извлеките аккумулятор из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.

6. Светодиоды не горят в случае переполюсовки и короткого замыкания

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Данное зарядное устройство предназначено для заряда литий-нонных аккумуляторов размера 16340 (RCR123A) с напряжением 3,08. Не заряжайте иные аккумуляторы! В цепях наибольшей безопасности рекомендуется использовать Li-ion аккумуляторы ВОВІТОМ

- Используйте устройство только в помещении или автомобиле, не оставляйте его во влажном месте или под дождем.
- Отключайте устройство от сети, если оно не используется.
- Не включайте в сеть в случае повреждения.
- Не разбирайте устройство.
- Убедитесь, что заряд аккумуляторов происходит в температурном диапазоне от 0 до 40С°.
 Рекомендуемая температура – менее 35С°.

Внимание! В процессе заряда батареи могут нагреваться. Это допустимо и не является техническим дефектом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход: АС 100 - 240В ~ 50/ 60 Гц 0,25А макс Выходной ток: 4,5В === 250мА x 2

Хранить в сухом месте, срок хранения не ограничен. Срок службы 50000 часов.

Гарантийный талон



В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО "Источник Бэттэрис" по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр.32, офис 446 или е-mail: info@robiton.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:		
Фирма-продавец:	Адрес фирмы-продавца:	М.П. Фирмы-продавца
Дата продажи:	Гарантийный срок: 12 месяцев	
Подпись Продавца:		

- 1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
- 2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии
- автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
- Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия.
- 4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт или замена изделия в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится голько в течение гарантийного срока, указанного
- в настоящем талоне.

 5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации.
- варантииные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации
 Изделие снимается с гарантии в спедующих случаях:
- изделие симмастел с тараптии в следующих случали:
 изделие имеет следы постороннего вмешательства;
- изделие имеет следы постороннего вмешательства,
 обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
- 7. Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.